Installazione stampante su Microsoft Windows

Per prima cosa è necessario identificare la multifunzione che si desidera installare.

Su ogni multifunzione è presente un'etichetta che riporta il **nome della stampante**, il numero di serie e l'**indirizzo IP** necessario per l'installazione.



PRENDERE NOTA DEI DATI RIPORTATI SULL'ETICHETTA



Altrimenti aprire un browser e nel campo indirizzo digitare: http://wiki-ict.iuav.it/stampanti

Cliccare su Elenco Stampanti



🔲 📔 - Istruzioni-Per-Linstallazione-D 🗙 🗋 Elenco Stampanti d	Ateneo.pdf × +	- Ø
- C 🗄 https://wiki-ict.iuav.it/data/files/Elenco%20St	ampanti%20dAteneo.pdf	120 €= 170 € .
i≡ 1 di1 Q	- + 🤉 🖼 🗈 V saves pages A [®] Leggi ad alta voce 🗊 Aggiungi testo 🗸 Disegno ~ 😾	Evidenziazione - 🖉 Cancella 🖨 🖺 🖉 💱 🃩
	Elenco Stampanti d'Ateneo	
	NOME STANDANTE Nr. SERIE INDIRIZZO IR	
	Canon iB-ADV-C5850 002 2YA14950 192 168 69 2	
	Canon in ADV-C5350-002 2Y415251 192.168.69 3	
	Canon IR-ADV-C5850 004 2YA14943 192.168.69.4	
	Canon iR-ADV-C5850 005 2YA14827 192.168.69.5	
	Capon i8-ADV-C5850 006 2YA14788 192.168.69.6	
	Canon iR-ADV-C5850 007 2YA14963 192.168.69.7	
	Canon iR-ADV-C5850 008 2YA15139 192.168.69.8	
	Canon iR-ADV-C5850 009 2YA15322 192.168.69.9	
	Canon iR-ADV-C5850 010 2YA14937 192.168.69.10	
	Canon iR-ADV-C5850 011 2YA14971 192.168.69.11	
	Canon iR-ADV-C5850 012 2YA15309 192.168.69.12	
	Canon iR-ADV-C5850 013 2YA14780 192.168.69.13	
	Canon iR-ADV-C5850 014 2YA14947 192.168.69.14	
	Canon iR-ADV-C5850 015 2YA14985 192.168.69.15	
	Canon iR-ADV-C5850 016 2YA14960 192.168.69.16	
	Canon iR-ADV-C5850 017 2YA14959 192.168.69.17	
	Canon iR-ADV-C5850 018 2YA15295 192.168.69.18	
	Canon iR-ADV-C5850 019 2YA14828 192.168.69.19	
	Canon iR-ADV-C5850 020 2YA14969 192.168.69.20	
	Canon iR-ADV-C5850 021 2YA14961 192.168.69.21	
	Canon iR-ADV-C5850 022 2YA14944 192.168.69.22	
	Canon iR-ADV-C5850 023 2YA14833 192.168.69.23	
	Canon iR-ADV-C5850 024 3MT00621 192.168.69.24	
	Canon iR-ADV-C5850 025 2YA14769 192.168.69.25	
	Canon iR-ADV-C5850 026 2YA14965 192.168.69.26	
	Canon_iR-ADV-C5850_027 2YA14606 192.168.69.27	
	Canon iR-ADV-C5850 028 2YA15310 192.168.69.28	
	Canon iR-ADV-C5850 029 2YA14967 192.168.69.29	
	Canon iR-ADV-C5850 030 2YA14516 192.168.69.30	
	Canon iR-ADV-C5850 031 2YA14942 192.168.69.31	

E segnarsi l'indirizzo associato o selezionare l'indirizzo e fare copia (CTRL+C).



Tornare alla scheda "Istruzioni per l'installazione delle stampanti" e cliccare su Driver Windows

Cliccare su Download







Una volta aperto il file, questo crea una cartella denominata GPCL6_V4_PrinterDriver_V21_00 all'interno della cartella in cui si è effettuato il download.

Entrare nella cartella ed eseguire con doppio click il file Setup.exe



Driver della stampante	Generic PCL6	V4 - Ver. 2.1.	0.0	×
	Selezionar su [Avanti	e una lingua d .	a utilizzare per l'insta	llazione e fare dic
	Lingua:	Usa impos	tazioni lingua SO	~
			Avanti >	Annulla

|--|

Contratto di licenza

Leggere attentamente e interamente il seguente Contratto di licenza. Fare clic su [Si] per accettare i termini del Contratto di licenza. \times

CONTRATTO DI LICENZA D'USO DI SOFTWARE CANON

IMPORTANTE

Il presente documento costituisce un contratto legale ("Contratto") tra l'utente e Canon Inc. ("Canon") che consente di regolare l'utilizzo dei programmi software Canon, inclusi i relativi manuali o l'eventuale documentazione stampata (il "SOFTWARE") di determinate fotocopiatrici, stampanti e periferiche multifunzionali Canon (i "Prodotti").

LEGGERE ATTENTAMENTE E ASSICURARSI DI COMPRENDERE TUTTI I DIRITTI E TUTTE LE LIMITAZIONI DESCRITTI NEL

Accettare i termini del Contratto di licenza?

Visualizza file Leggimi(R)	< Indietro(B)	sì(Y)	No

Selezionare il driver e poi avanti

stampantij quando si installano p enco stampanti:	u periferiche dello stesso modello.
Stampanti	Numero di stampanti
Canon Generic PCL6 V4	1
ampante selezionata:	Canon Generic PCL6 V4

Informazioni stampante				
Impostare la porta da utilizzare per la specificare un nome per la stampante	stampante selezior	nata. È inoltre pos	ssibile	
Stampante selezionata:	Canon Generic P	CL6 V4		
Numero di stampanti;	1/1			
Utilizza driver:	Driver Canon Ge	neric PCL6 V4 Ver	. 2.1.0.0	
Porta:	Non impostato			~
			Aggiungi porta	
Nome stampante:	Canon Generic	PCL6 V4		
Imposta come predefinito(U)				
🗌 Utilizza come stampante condivisa				
Nome condiviso(H):				
(1997) - Serie (1997) (19				
	< 1/1 >			
				_
	- T - 1 - 1 - (D)	Access to a	A and Ha	

Aggiungi porta	×
Selezionare la porta da aggiungere e fare clic su [OK].	
Porta da aggiungere:	
Adobe PDF Port Monitor Appmon Local Port Rete	
Standard TCP/IP Port	
OK Annulla	

Aggiunta guidata porta stampante	e standard TCP/IP
	Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard
	Questa procedura guidata consente di aggiungere una porta per una stampante di rete.
	Prima di continuare assicurarsi che: 1. la periferica sia accesa 2. la rete sia connessa e configurata.
	Per continuare, fare clic su Avanti.
	< Indietro Avanti > Annulla

Digitare sul nome o Indirizzo IP stampante l'indirizzo identificato all'inizio (incollare l'indirizzo con CTRL+V)

Aggiunta guidata porta stampante standard	TCP/IP
Aggiungi porta Specificare il dispositivo a cui aggiungere la	a porta.
Immettere il nome della stampante o desiderato.	l'indirizzo IP e un nome di porta per il dispositivo
Nome o indirizzo IP stampante:	
Nome porta:	
	< Indietro Avanti > Annulla

Lasciare il "NOME PORTA" invariato

	1705.00
Aggiunta guidata porta stampante standaro	d ICP/IP
Aggiungi porta Specificare il dispositivo a cui aggiungere	e la porta.
Immettere il nome della stampante o desiderato.	o l'indirizzo IP e un nome di porta per il dispositivo
Nome o indirizzo IP stampante:	192.168.69.
Nome porta:	192.168.69.
	< Indietro Avanti > Annulla

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP Completamento dell'Aggiunta guidata porta stampante TCP/IP standard. È stata selezionata una porta con le seguenti caratteristiche. SNMP: No Protocollo: RAW, Porta 9100 Dispositivo: 192.168.69. Nome porta: 192.168.69. Canon_iR-ADV-C5850_00 Tipo di scheda: Per completare la procedura guidata, scegliere Fine. < Indietro Fine Annulla

Inserire un nome di riferimento per la stampante, meglio se uguale a quello riportato sulla stampante o sull'elenco iniziale ed impostarla come predefinita

Informazioni stampante			
Impostare la porta da utilizzare specificare un nome per la star	e per la stampante selezionata. mpante.	È inoltre possibi	e 🤘
Stampante selezionata:	Canon Generic PCL6 \	/4	
Numero di stampanti:	1/1		
Utilizza driver:	Driver Canon Generic	PCL6 V4 Ver. 2	.1.0.0
Porta:	192.168.69.		8
		Agg	jiungi porta
Nome stampante:	Canon_iR-ADV-C585	0_00	
Imposta come predefinito(U)		-	
Imposta come predefinito(U) Utilizza come stampante conc	livisa		
 Imposta come predefinito(U) Utilizza come stampante cond Nome condiviso(H); 	livisa		
 Imposta come predefinito(U) Utilizza come stampante conc Nome condiviso(H); 	livisa		
Imposta come predefinito(U) Utilizza come stampante cond Nome condiviso(H);	livisa < 1/1 >		

driver saranno installati utilizza	ando le seguenti impostazio	ni.	
*Non è possibile interrompere	l'installazione dopo averla	avviata.	
lenco di stampanti per l'installa	zione:		
= Aggiungi = Stampante: Canon iR-ADV-C5	850_00 (Imposta come pro	edefinito)	
Driver: Canon Generic PCL6 Porta: 192, 168,69.	V4		
Driver: Canon Generic PCL6 Porta: 192, 168, 69.	V4 'installazione,		

i stampanti dall'elenco per stampare una ali stampanti.
C5850_00
Seleziona tutto